

**Projektowanie Nadzory Wykonawstwo
w Branży Elektrycznej
Maciej Galantowicz
62 – 200 Gniezno, ul. Orzeszkowej 20a/22**

P T	Elektryczna			
STADIUM	BRANŻA	NR ZLECENIA		
Inwestor:	Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4 63 – 005 Kleszczewo			
Nazwa inwestycji:	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szewce ul. Tulecka, Orzechowa dz. 361, 347, 375			
Obiekt:	oświetlenie uliczne			
Temat:	linia kablowa nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową			
PROJEKT				
BUDOWLANY				
Projektował:	mgr inż. Maciej Galantowicz upr. nr WKP/0304/POOE/04			
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Linkowski upr. WKP/0147/POOE/08			
	Imię i Nazwisko – nr uprawnień	Podpis		
Gniezno, styczeń 2010r.				

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Podstawa i zakres opracowania
4. Warunki techniczne przyłączenia
5. Zestawienie właścicieli działek
6. Uzgodnienia branżowe
7. Opis techniczny
8. Układanie kabla
9. Obliczenia techniczne
10. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim
11. Słupy oświetleniowe typu SO 7/3
12. Oprawy oświetleniowe VOLTANA 2 39W
13. Układ pomiarowy
14. Uwagi końcowe
15. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
16. Plan sytuacyjny projektowanego oświetlenia
17. Schematy połączeń projektowanych słupów oświetleniowych
18. Schemat szafki oświetleniowej
19. Zestawienie montażowe
20. Karty katalogowe słupów i opraw

Gniezno dnia 15.01.2010r

Maciej Galantowicz
ul. Orzeszkowej 20a/22
62 – 200 Gniezno

OŚWIADCZENIE

projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm). **oświadczam iż projekt budowlany:**

budowa oświetlenia ulicznego miejscowości
Szewce ul. Tulecka, Orzechowa dz. 361, 347, 375
(nazwa projektu budowlanego)

Urząd Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63 – 005 Kleszczewo
(inwestor)

Szewce ul. Tulecka, Orzechowa dz. 361, 347, 375
(adres inwestycji)

opracowany: **styczeń 2010**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

.....
podpis składającego oświadczenie z pieczęcią
imienną

Gniezno dnia 15.01.2010r

Paweł Linkowski
ul. Budowlanych 15/4
62-200 Gniezno

OŚWIADCZENIE

sprawdzającego

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm). **oświadczam iż projekt budowlany:**

budowa oświetlenia ulicznego miejscowości
Szewce ul. Tulecka, Orzechowa dz. 361, 347, 375
(nazwa projektu budowlanego)

Urząd Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63 – 005 Kleszczewo
(inwestor)

Szewce ul. Tulecka, Orzechowa dz. 361, 347, 375
(adres inwestycji)

opracowany: **styczeń 2010**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

.....
podpis składającego oświadczenie z pieczęcią
imienną

3. Podstawa i zakres opracowania

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Szewce ul. Tulecka, Orzechowa dz. 361, 347, 375.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora
2. Warunki techniczne przyłączenia nr 2807/2009 z dnia 28.10.2009r
3. Wizja lokalna
4. Uzgodnienia z właścicielami działek
5. Mapa zasadnicza w skali 1:500
6. Obowiązujące normy i przepisy

4. Wykaz właścicieli gruntu

Lp.	Imię i Nazwisko	Adres zamieszkania	nr działki
1	Urząd Gminy Kleszczewo	ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo	361, 347
2	Hieronim Ropal	Krerowo 10 63-005 Kleszczewo	375

7. Opis techniczny

Stan istniejący

Omawiany obręb miejscowości Szewce nie posiada w chwili obecnej oświetlenia ulicznego. Z istniejącej stacji transformatorowej nr 54 - 079 wyprowadzona jest linia napowietrzna typu Al $4 \times 35 \text{ mm}^2$ do słupa nr II/1-7. Z istniejącego słupa nr II/1-7 należy zaprojektować linię kablową do zasilenia szafki SO 111 z której następnie zasilić lampy oświetlenia ulicznego. Sieć elektroenergetyczna jest w dobrym stanie technicznym.

Projektowane oświetlenie drogowe

W celu przyłączenia nowych lamp oświetleniowej należy:

- w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym ustawić szafkę oświetleniową SO 111; szafkę uziemić,
- z istniejącego słupa typu ŻN 10 nr II/1-7 na działce nr 375 wyprowadzić linię kablową typu YAKY $4 \times 35 \text{ mm}^2$ o łącznej długości 5(15)m i wprowadzić do projektowanej szafki oświetleniowej SO 111,
- w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym ustawić słupy oświetleniowe SO 7/3 na których zamontować wysięgnik typu W12/0,2/2/0,5 wraz z oprawami oświetleniowymi typu VOLTANA 2 (16 LED) 39W w ilości 8kpl; zastosować fundament stabilizujący B-120,
- z projektowanej szafki oświetleniowej SO 111 należy wyprowadzić linię kablową typu YAKY $4 \times 25 \text{ mm}^2$ o łącznej długości 433(481)m do projektowanych słupów oświetleniowych,

8. Układanie kabla

Projektowany kabel ułożyć na dnie rowu kablowego o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m na 10cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu w celu skompensowania przesunięć gruntu. W miejscach zmiany kierunków kabli należy zachować minimalne promienie zgięcia R, które w zależności od rodzaju i średnicy kabla d_z wynoszą dla kabli jednożyłowych, w powłoce ołowianej lub polwinitowej oraz wielożyłowych w powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczającej cztery $R=20d_z$,

Kabel w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Przed zasypaniem należy również sprawdzić:

- ciągłość żył i zgodność faz,
- pomiar rezystancji izolacji,
- próby napięciowe izolacji.

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upoważnionego pracownika Energetyki, kabel przysypać 10cm warstwą piasku, 25cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie pokryć na całej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostałą część rowu kablowego zasypać ziemią rodzimą ubijaną warstwami. Kabel na całej trasie w odstępach nie większych niż 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak załomy do rur itp. zaopatrzyć w trwałe oznaczniki kablowe.

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy takie jak:

- symbol i numer linii,
- oznaczenie kabla według normy,
- znak fazy (przy kablach jednożyłowych),
- rok ułożenia kabla.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu należy oznaczyć widocznymi oznacznikami trasy np. słupkami betonowymi wkopanymi w ziemię nie utrudniającymi komunikację. Na słupkach należy umieścić trwałe napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczane w odstępach około 100m, ponad to należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. Skrzyżowania kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykonać w rurze ochronnej AROT DVK 75 natomiast przewierty za pomocą rury AROT SRS 75.

Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie.

Całość prac związanych z układaniem kabla wykonać zgodnie z **N SEP – E – 004**

9. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy i spadki napięć dla szafki SO 111

Moc obliczeniowa :

$$P_z = 3,0 \text{ kW}$$

Moc zapotrzebowana dla obwodu oświetleniowego:

$$P_{zI} = 0,560 \text{ kW}$$

$$\sum P_1 = 45 \text{ kWm}$$

$$\sum P_2 = 269,36 \text{ kWm}$$

$$\Delta U_1 = \frac{2 \times 100 \times 1000 \times 45}{35 \times 35 \times 230^2} = 0,014\%$$

$$\Delta U_2 = \frac{2 \times 100 \times 1000 \times 269,36}{35 \times 25 \times 230^2} = 1,16\%$$

ΔU_1 – spadek napięcia na kablu YAKY 4×35mm² (istniejący słup – szafka SO 111),

ΔU_2 – spadek napięcia na kablu YAKY 4×25mm² (obwód oświetleniowy)

Zatem spadki napięć mieszczą się w granicach dopuszczalnych.

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Ochrona przeciwporażeniowa będzie zapewniona jeżeli spełniony będzie warunek

$$I_o \times Z_s < 230 \text{ V}$$

gdzie:

I_o – prąd powodujący samoczynne odłączenie zasilania w czasie $t < 5 \text{ s}$,

Z_s – impedancja pętli zwarciowej.

Element sieci	l	R	X
transformator 160kVA	-	0,0150	0,0421
istn. linia Al 4×35mm ²	0,320	0,876	0,330
proj. kabel YAKY 4×35mm ²	0,015	0,868	0,100
proj. kabel YAKY 4×25mm ²	0,481	1,200	0,100

$$R_{zw}=1,369$$

$$X_{zw}=0,463$$

$$Z_s=1,807$$

$$I_{zw}=127,311$$

$$I_o=102,5$$

$$I_{zw}>I_o$$

$$I_o \times Z_s = 185,177$$

Zatem warunek ochrony przeciwporażeniowej jest spełniony.

Dobór zabezpieczeń

Zabezpieczenie główne w szafce oświetleniowej SO 111:

$$I_z = \frac{3000}{230 \times 0,98} = 13,3A$$

Projektuje się wkładkę bezpiecznikową w projektowanej szafce oświetleniowej SO 111 o wartości **WTN 00 gG 25A**.

Dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe o wartość **S301 C16A**.

Zabezpieczenie dla obwodu oświetleniowego:

$$I_z = \frac{560}{230 \times 0,98} = 2,48A$$

Dobieram zabezpieczenie obwodu oświetleniowego o wartość **S301 C13A**.

Dobór kabla zasilającego SO 111

$$I_z = \frac{3000}{230 \times 0,98} = 13,3A$$

Dobieram kabel zasilający szafkę oświetleniową typu **YAKY 4×35mm²** o obciążalność długotrwałą $I_{dd}=107A$.

Dobór kabla zasilającego OBWÓD OŚWIETLENIOWY

$$I_z = \frac{560}{230 \times 0,98} = 2,48A$$

Dobieram kabel zasilający słupy oświetleniowe typu **YAKY 4×25mm²** o obciążalność długotrwałą $I_{dd}=87A$.

10. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim

Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (dz. ust. nr 81 z 1990r) oraz zgodnie z normą PN-92/E-05009/41 wraz pozostałymi arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Rozmieszczenie, charakter oraz wartość rezystancji uziemienia w liniach niskiego napięcia zależy od układu sieci. W sieciach napowietrznych niskiego napięcia powszechnie jest stosowany układ sieci TN (podukład TN – C) z zerowaniem jako środkiem ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej.

W przypadku instalowania opraw oświetlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci należy oprawy i wysięgniki rurowe na każdym słupie podłączyć do przewodu ochronno – neutralnego linii lub zastosować aparaty II klasy ochronności. Obwód oświetleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczność zerowania, przy czym czas odłączenia napięcia należy przyjąć nie dłuższy niż 5 sekund.

11. Słupy oświetleniowe SO 7/3

Projektuje się stalowe słupy oświetlenia ulicznego typu SO 7/3. Słupy będą wyposażone w tabliczki bezpiecznikowe IZK, w których należy zamontować zabezpieczenia Bi 6A. Oprawy oświetleniowe należy zasilić od tabliczki IZK przewodem typu YDYp 3×2,5mm² o długości 7m. Słup należy zamontować na fundamencie B – 120.

12. Oprawy oświetleniowe VOLTANA 2

Oprawy oświetlenia drogowego typu Voltana 2 o mocy 39W i strumieniu świetlnym 4100lm. Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08, szczelność komory optycznej – IP66, szczelność komory elektrycznej – IP66. Całkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i uderzenia.

13. Szafka oświetleniowa SO 111

Obudowa szafki oświetleniowej typu OTT 320 wykonana jest z tworzywa sztucznego. Szafka wyposażona jest w zabezpieczenie przelicznikowe, tablicę licznikową układ sterujący oraz zegar oświetleniowy ZE – 02 „Energomiar”. W szafce znajduje się jedno pole odpływowe.

14. Układ pomiarowy

Układ pomiarowy energii usytuować w szafce oświetleniowej SO 111 ustawionej zgodnie z załączonym rysunkiem. Przewidziano miejsce do zainstalowania licznika energii czynnej 1-fazowej jedno lub dwu taryfowego. Licznik zainstalowany będzie na typowej tablicy licznikowej, przed licznikiem zaprojektowano zabezpieczenie typu S301 C16A przystosowane do opłombowania. Licznik ten będzie służył do pomiaru energii dla oświetlenia ulicznego.

15. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz w myśl obowiązujących przepisów. Pracę na czynnych urządzeniach energetycznych wykonać pod nadzorem i po dopuszczeniu przez upoważnionego pracownika Energetyki Zawodowej.

16. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Do zakresu robót należy:

- montaż szafki oświetleniowej SO
- budowa linii kablowej nn 0,4kV
- ustawienie słupów oświetleniowych
- montaż opraw oświetleniowych

Kolejność realizacji zadania inwestycyjnego:

- wytyczenie miejsca ustawienia słupa i przebiegu linii kablowej
- wykonanie wykopu pod słupy oświetleniowe
- wykonanie wykopu pod kabel nn o długości 438m
- ułożenie linii kablowej typu YAKY 4×35mm² o długości 15m
- ułożenie linii kablowej typu YAKY 4×25mm² o długości 481m
- montaż fundamentów w ziemi
- ustawienie słupów oświetleniowych SO 7/3 z tabliczkami bezpiecznikowymi IZK w ilości 8kpl,
- montaż opraw oświetleniowych VOLTANA 2 39W w ilości 8kpl,
- podłączenie kabla w słupach oświetleniowych
- wykonanie uziemienia ostatniego słupa oświetleniowego
- montaż przewodów do wysięgników typu YDYp 3×2,5mm²
- montaż szafki oświetleniowej typu SO 111 oraz wykonanie uziemienia
- podłączenie projektowanej linii kablowej do szafki oświetleniowej oraz do istniejącego słupa ŻN 10 nr II/1-7.

Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- inwestycja realizowana jest w pobliżu drogi i trzeba zwrócić szczególną ostrożność, aby jak najmniej poruszać się po terenie pasa drogowego
- wykopy głębokości 80cm poniżej poziomu gruntu oraz wykopy pod słupy należy zwrócić szczególną ostrożność, aby nie doszło do załamania itp.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- podczas wykonywania wykopów należy zwrócić uwagę na istniejące urządzenia (kable energetyczne pod napięciem, sieć gazowa)

Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych:

- na całej długości wykopu powinny być założone słupki z taśmą koloru czerwono – białego w celu ostrzegania przed niebezpieczeństwem
- w miejscu przecisku pod drogą powinny być ustawione odpowiednie znaki drogowe informujące o przecisku
- w celu dojścia i dojazdu do posesji powinny być ułożone kładki komunikacyjne z poręczami

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

- w przypadku wystąpienia zagrożenia informować kierownika budowy lub osobę wyznaczoną przez kierownika do prowadzenia działań w przypadku wystąpienia zagrożeń, w przypadku porażenia prądem elektrycznym zastosować się do przepisów BHP i wezwać odpowiednie służby ratownictwa medycznego,
- stosować odzież ochronną i kamizelki odblaskowe oraz rękawice i buty ochronne, obowiązkiem na budowie jest noszenie okrycia głowy – kask.

Materiały i wyroby niezbędne do wykonania celów inwestycyjnych należy zlokalizować w wyznaczonym miejscu. Wszystkie materiały muszą być zabezpieczone przed ewentualną kradzieżą. Miejsce składowania materiałów wyznacza Inwestor – np. umieszczenie barakowozu.

Środki używane w przypadku zagrożenia życia powinny znajdować się w miejscu wyznaczonym, np. barakowóz. Powinny znajdować się: w pełni wyposażona apteczka, koc gaśniczy i inne niezbędne do ratownictwa materiały określone w przepisach BHP. Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń technicznych będzie np. barakowóz.